


AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B - Multitransmisor vía radio



SKU: AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/aj-multitransmitter-3eol-b/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/aj-multitransmitter-3eol-b/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

Etiquetas: AJAX

Ajax Transmisor vía radio de múltiples entradas albalámbrico 868 MHz
Jeweller Bidireccional Antena interna alcance espacio libre 2000 m 18 entradas
cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje Entradas de alarma NO, NC, EOL,
2EOL, 3EOL Detección de inhibición Tamper anti-apertura Salida de alimentación 12 V
/ 1 A Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida) Compatibilidad
con detectores de terceros con salida cableada de alarma y con todos los Hubs de
Ajax Color negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 2000 m en espacio abierto
Detección anti-inhibición	Disponible
Entradas cableadas	Hasta 18 (Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada)
Entrada de tamper	NC: Normalmente Cerrado
Entradas de alarma	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable
Resistencia fin de línea EOL	Desde 1 k? a 15 k? con incrementos de 100 ?
Longitud del cable	Hasta 400 metros

Tamper anti-apertura	Frontal y trasero
Salida de alimentación	Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados
Compatibilidad	Compatible con todos los Hubs, ReX y ReX 2
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería respaldo	Batería 12 V / 4 o 7 Ah (no incluida)
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Dimensiones batería respaldo	150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm
Dimensiones	238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm