

APS-612 - Alimentador con búfer



SKU: APS-612

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/alimentacion/aps-612/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Alimentación

Etiquetas: SATEL

Cumple con los requisitos de EN 50131-3 Grado 3Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 60950-1Cumple con el nivel de EMI conducida y radiada según EN 55011 Clase BFuente de alimentación conmutada de alta capacidad de 12 V CC con PFC activo, que no requiere transformador de redCorriente de salida total de la fuente de alimentación de 6 A: 3 A (salida) + 3 A (carga)Protección contra cortocircuito y sobrecargaDiseñado para su uso con baterías selladas de plomo-ácidoCorriente de carga de batería seleccionable (1,5 A/3 A)Protección de descarga profunda de la batería4 salidas OC para señalización de problemasIndicación óptica del estado de red, batería, sobrecarga y sobrecalentamientoSeñalización acústica de problemasConector especial para usar con dispositivos SATEL: INT-E , INT-O , INT-PP , INT-ADR , INT-ORS , INT-IORS , ACCO-NT , ACX-220 , GSM-X LTE , GSM-X , GPRS -A LTE , GPRS-A , ACCO-KP2Diseñado para montaje en riel DIN de 35 mm y en gabinetes OPU-3 P y OMI-5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de adaptador :	Traspuesta
Voltaje de entrada :	230 V CA
Voltaje de salida :	12 V CC
máx. corriente de salida (total) :	6A

Poder :	72W
Corriente de carga de la batería :	1,5 A / 3 A
Protecciones :	• Cortocircuito • Conexión de polaridad inversa • Sobrecarga • Sobretensión
Control de funcionamiento del adaptador :	• Indicación de presencia de tensión de salida CC • Indicación de carga de la batería • Indicación de presencia de voltaje de entrada de CA • Salida WS: indica colapso de la alimentación de CA • Salida WB - Voltaje de batería bajo • Salida WP Indicación de sobrecarga de corriente
Tipo de vivienda :	Plástico, DIN, montaje en riel TS-35
Peso :	0,48 kg
Dimensiones :	79x123x90mm
Fabricante / Marca :	SATEL