

DS-K2704X(P) - Controladora de acceso. Admite 4 puertas



SKU: DS-K2704X(P)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/ds-k2704xp/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: ACCESOS, Controladoras

Etiquetas: HIKVISION

Admite control de 4 puertas. Puede ampliarse hasta 62 módulos de acceso DS-K2M002X y se pueden controlar hasta 128 puertas. Diseño de cableado redundante RS-485 de enlace descendente para garantizar la estabilidad de la comunicación. La interfaz RS-485 de enlace descendente de 5 canales admite dos aplicaciones: 1. Cuando se utiliza una comunicación RS-485 de 4 canales, el quinto RS-485 se puede utilizar como una aplicación redundante; 2. El RS-485 de 4 canales forma 2 grupos de bucles de bus dual con aislamiento físico. Se recomienda que no tenga más de 16 módulos de acceso conectados a cada bus de bucle. Gestión de configuración web. Todas las configuraciones se pueden realizar a través de la web sin necesidad de una aplicación de software. Admite aplicaciones de control de acceso profesional, como enclavamiento de múltiples puertas y anti-passback.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Red: Cableada, 10/100/1000 Mbps auto-adaptable.

Interfaz: 1 red, 4 controles de cerradura, 4 botones de salida, 4 entradas de contacto de puerta, 8 entradas de alarma, 4 salidas de alarma, 1 tamper.

RS-485: 7 puertos (2 para lectores de tarjetas y 5 para módulos de acceso; 4 para comunicación y 1 redundante).

Wiegand: 4 entradas estándar 26/34, soporta configuraciones personalizadas.

USB: 1 puerto USB 2.0.

Interfaz de incendio: 1.

Capacidades: 100,000 usuarios, 10,000 huellas digitales, 200,000 tarjetas, y 600,000 eventos.

Capacidad de puertas: Control directo de 4 puertas; extensible hasta 128 puertas con 62 módulos de acceso.

Capacidad de lectores de tarjetas: Hasta 8 lectores RS-485 (protocolo OSDP) y 4 lectores Wiegand.

Autenticación: Reconocimiento de huellas en menos de 1 segundo.

Indicadores: 12 LED (para energía, estado de funcionamiento, red, RS-485, y puertas).

Batería: Soporte de carga y descarga.

Fuente de alimentación: 12 VDC $\pm$ 15%.

Consumo de energía: ? 102 W.

Condiciones de trabajo: Temperatura -10°C a 55°C; humedad 0% a 90% (sin condensación).

Instalación: Con riel de guía.

Idiomas: Inglés, español (Europa y América Latina), francés, portugués, entre otros.

Funciones avanzadas: Configuración vía navegador web, autenticación multifactor, entrada de primera persona, anti-passback en 32 rutas (64 lectores cada una), y entrelazado multipuerta en 32 grupos (32 puertas cada uno).