

DS-PM1-O1H-WE - Interruptor de pared vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PM1-O1H-WE

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/ds-pm1-o1h-we/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/ds-pm1-o1h-we/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

Etiquetas: AXPRO, HIKVISION

Interruptor de pared vía radio de la serie AX PRO

Permite la commutación de dispositivos eléctricos o de iluminación

También permite encender un dispositivo o iluminación a una hora determinada o en caso de dispararse la alarma de intrusión

Configuración de escenarios por diferentes eventos

Operación de automatización: un botón para encendido o apagado desde la App, pulsador o teclado

LED indicador de estado

Alimentado a 100V ~240V CA

Diseño pequeño y discreto

Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación

Alcance vía radio de 1200 metros desde el HUB de control

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1 botón de aprendizaje para registro
- Configuración de escenarios por alarma, operación, fallo, horario o manual
- Salida de relé NA/NC (100V ~ 240V CA, máximo 13A)
- Puerto serie para depuración
- Indicador LED de estado

-
- Transmisión vía radio bidireccional
 - Modulación 2 GFSK
 - Frecuencia de transmisión 868MHz
 - Encriptado de seguridad AES-128
 - Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto
 - Alimentación: 100V ~ 240V CA, 50/60Hz
 - Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
 - Humedad relativa del 10% ~ 90%
 - Carcasa de plástico
 - Color blanco
 - Ambiente de instalación interior (debe colocarse detrás del enchufe de la pared)
 - Dimensiones: 38 (An) x 25 (Al) x 18 mm
 - Peso: 31,5 g