

EX-iO8-LORA - Expansor de entrada iO8 - LORA Interfaz externa diseñada para ampliar el número de entradas/salidas del FLEXY_SP3



SKU: EX-iO8-LORA

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/ex-io8-lora/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

Etiquetas: TRIKDIS

Alcance inalámbrico de línea de visión de hasta 5000 m. Hasta 8 und. se puede conectar al panel de control «FLEXi» SP3 expansores inalámbricos iO-8-LORA. 8 terminales de I/O, cada uno se puede configurar como terminal de entrada (IN) o salida (OUT). Tipos de entrada (IN): ATZ, EOL, NC, NO. Se pueden usar diferentes valores nominales de resistencias en los circuitos de tipo EOL y ATZ. El expansor inalámbrico iO-8-LORA está conectado al panel de seguridad «FLEXi» SP3 a través del transceptor RF-LORA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Frecuencia de transmisión

Tipo de modulación

Tensión de alimentación

Consumo actual

Descripción

Modificación 4F: 433,3 – 434,7 MHz

Modificación 8F: 867 – 869 MHz

LORA

10-26 V DC

hasta 50 mA (en espera)

Cifrado de mensajes

Rango en área abierta

Terminales de doble propósito [I/O]

hasta 120 mA (a corto plazo, mientras se envía)

Si

hasta 5000 m

8, función IN o OUT seleccionada durante la programación. Si se selecciona IN, t, NO, EOL, EOL_T, 3EOL, ATZ, ATZ_T. Si se selecciona OUT, la terminal se conv (OC) con una corriente de hasta 100 mA

Temperatura de -20 ° C a +50 ° C, humedad relativa – de hasta 80% a +20 ° C

Dimensiones

65 x 90 x 12 mm

Peso

80 g