INTEGRA128 - Panel de alarmas con 16 a 128 entradas



SKU: INTEGRA128

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-

cableadas/integra128/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales Cableadas

Etiquetas: SATEL

Operación de 16 a 128 entradasOpción de división del sistema en 32 zonas, 8 particionesOperación de 16 a 128 entradas programablesBuses para manipuladores y módulos de extensionesComunicador telefónico incorporado con función de monitorización, notificación por voz y telemandoOperación del sistema mediante manipuladores LCD, teclados de partición, mandos y tarjetas de aproximación o telemando mediante PC o celular64 timers independientes para el control automáticoFunciones de control del acceso y domóticaMemoria hasta 22527 eventos con función de impresiónHasta 240+8+1 usuariosPuerto RS-232 - toma RJOpción de actualización del software mediante un PCAlimentador de impulsos incorporado de 3 A de rendimiento con funciones de recarga del acumulador y de diagnóstico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase medioambiental Ш Tensión del alimentador de la central (±10%) 13,8 V DC Capacidad de salidas programables de baja corriente 50 mA Capacidad de salidas programables de alta corriente (±10%) 3000 mA Rendimiento de corriente del alimentador 3 A Dimensiones de la pletina electrónica 264 x 134 mm Rango de temperaturas de trabajo -10...+55 °C Tensión de alimentación de la placa principal (±15%) 20 V AC, 50-60 Hz Consumo de la corriente en modo de disponibilidad 149 mA Consumo máximo de la corriente 337 mA