LR1002-1ET-V3 - Transmisor EoC Activo hasta 400m



SKU: LR1002-1ET-V3

Link: https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/conversores/lr1002-1et-

v3/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Conversores

Etiquetas: DAHUA, Dahua -15%

Conversor de RJ45 10/100M a BNCTransmisor de 1 canal con transmisión de alimentación a través de coaxialAlcance a través de cable coaxial RG59: 400 metros a 100Mbps, 1 km a 10MbpsNecesita Receptor (no incluido)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Transmisor de 1 canal con transmisión de alimentación a través de coaxial
- Requiere Receptor (LR1002-1EC-V3 con Switch PoE o LR1002 con Switch ePoE)
- Proporciona un puerto coaxial BNC y un puerto RJ45 de salida
- Equipado con dos modos de transmisión 100Mbps y 10Mbps
- Soporta los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u
- Alcance por coaxial RG59: 400m a 100Mbps, 1km a 10Mbps (con Switch ePoE)
- Soporta auto-adaptación MDI/MDIX
- Soporta transmisión de alimentación de largo alcance a través de cable coaxial
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +65°C
- Humedad: 5%~95%
- Lightning-proof de 4KV (modo común) y 2KV (modo diferencial)
- Dimensiones: 79 x 52 x 23 mm
- Peso: 61 g

Nota:

Ha de instalarse conjuntamente con el LR1002-1EC-V3 para conectar por coaxial (0,5Km 10Mbps 7W) Puede trabajar con LR1002 en el caso especial que tengamos un Switch ePoE