

AJ-EN54-MODULE-IO2X2-B - Módulo direccionable inalámbrico. 2 entradas y 2 salidas configurables. Notificaciones instantáneas



SKU: AJ-EN54-MODULE-IO2X2-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/modulos-comunicacion/aj-en54-module-io2x2-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INCENDIO, Incendio Vía Radio, Accesorios Incendio, Modulos Comunica

Etiquetas: AJAX

AjaxMódulo direccionable inalámbrico con dos entradas y dos salidas para AJ-EN54-FIREHUBCertificado EN54-18,EN54-25Comunicación bidireccionalNotificaciones instantáneasAlarma antisabotajeControl y configuración remotos en las apps AjaxEntradas: NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL, para conectar dispositivos cableados de tercerosSalidas: Contactos secos; configuración NO/NC; modo a prueba de fallos configurable para evacuaciónAdmite hasta 100 m de cable ignífugo, sección 0,4–2,5 mm²Alcance de comunicación por radio hasta 1.700 mBatería 2 × CR123A PreinstaladasDuración calculada de la batería hasta 5 añosBaterías sustituiblesColor negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Marca	Ajax
Modulación de la señal de radio	GFSK
Alcance de comunicación por radio	Hasta 1.700 m
Entradas	2 líneas de entrada para dispositivos de terceros
Salidas	2 líneas de salida para dispositivos de terceros
Alimentación	2 × CR123A (preinstaladas)
Duración calculada de la batería	Hasta 5 años (sustituibles)
Dimensiones	116 × 180 × 62 mm
Peso	547 g
Clasificación de protección	IP21C
Color	Negro

