## AJ-EN54-MODULE-IO2X2-B - Módulo direccionable inalámbrico. 2 entradas y 2 salidas configurables. Notificaciones instantáneas



SKU: AJ-EN54-MODULE-IO2X2-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/modulos-

comunicacion/aj-en54-module-io2x2-b/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INCENDIO, Incendio Vía Radio, Accesorios Incendio, Modulos Comunica

**Etiquetas: AJAX** 

AjaxMódulo direccionable inalámbrico con dos entradas y dos salidas para AJ-EN54-FIREHUBCertificado EN54-18, EN54-25 Comunicación

bidireccionalNotificaciones instantáneasAlarma antisabotajeControl y configuración remotos en las apps AjaxEntradas: NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL, para conectar dispositivos cableados de tercerosSalidas: Contactos secos; configuración NO/NC; modo a prueba de fallos configurable para evacuaciónAdmite hasta 100 m de cable ignífugo, sección 0,4–2,5 mm<sup>2</sup>Alcance de comunicación por radio hasta 1.700 mBatería 2 x CR123A Preinstaladas Duración calculada de la batería hasta 5 añosBaterías sustituiblesColor negro

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Parámetro** Marca Modulación de la señal de radio Alcance de comunicación por radio

**Entradas Salidas** Alimentación

Duración calculada de la batería

**Dimensiones** 

Clasificación de protección

Peso Color Valor Aiax **GFSK** 

Hasta 1.700 m

2 líneas de entrada para dispositivos de terceros 2 líneas de salida para dispositivos de terceros

2 x CR123A (preinstaladas) Hasta 5 años (sustituibles) 116 × 180 × 62 mm

547 g IP21C Negro

