

# AJ-LIGHTCORE-2W - Relé para interruptor de luz conmutable Inalámbrico 868 MHz Jeweller



SKU: AJ-LIGHTCORE-2W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/domotica/aj-lightcore-2w/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2331

**Categorías:** INTRUSIÓN, Domótica

**Etiquetas:** AJAX, NOVEDAD AJAX

AjaxRelé para interruptor de luz inteligente conmutable (2 direcciones)BidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAlcance de comunicación vía radio 1100 mAlimentación 230 ~ V ACNo necesita cable neutro para funcionarSe activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Función</b>	Relé para interruptor de luz inteligente conmutable (2 direcciones)
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 1100 m en espacio abierto
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Entrada de alimentación</b>	AC 230 V / 50 Hz
<b>Consumo promedio</b>	200 mW
<b>Potencia del dispositivo conmutado</b>	de 5W a 600 W
<b>Protección de corriente y temperatura</b>	2.6 A / +60°C
<b>Compatibilidad</b>	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 y Hub Hybrid
<b>Uso</b>	Interior
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ 40° C
<b>Dimensiones</b>	76.3 (Al) x 72.3 (An) x 29.2 (Fo) mm

---

<b>Peso</b>	48.34 g
<b>Terminales</b>	1 terminal para cable de fase de alimentación y 2 terminales para cable de alimentación de dos dispositivos de iluminación u otra carga (sin cable neutro)