AJ-TRANSMITTER - Transmisor vía radio Inalámbrico 868 MHz Jeweller Entrada cableada de alarma y tamper



SKU: AJ-TRANSMITTER

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/aj-

transmitter/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

Etiquetas: AJAX

Transmisor vía radio Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Bidireccional

Antena interna alcance espacio libre 1600 m

Entrada cableada de alarma y de tamper anti-sabotaje

Detección de inhibición

Tamper anti-apertura

Salida de alimentación 3 V

Alimentación 3 pilas CR123A 3.0 V

Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Ajax

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1600 m en espacio abierto

Detección anti-inhibición Disponible

Entrada de alarma Disponible. NO/NC (Configurable)

Entrada de tamper Disponible. NO/NC (Configurable)

Tamper anti-apertura Acelerómetro

Salida de alimentación 3.3 V

Temp. funcionamiento -25 °C ~ 50 °C

Batería 3 pilas CR123A 3.0 V

Dimensiones 100 (AI) x 39 (An) x 22 (Fo) mm