
AJ-TRANSMITTER - Transmisor vía radio Inalámbrico 868 MHz Jeweller Entrada cableada de alarma y tamper



SKU: AJ-TRANSMITTER

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/aj-transmitter/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

Etiquetas: AJAX

Transmisor vía radio

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Bidireccional

Antena interna alcance espacio libre 1600 m

Entrada cableada de alarma y de tamper anti-sabotaje

Detección de inhibición

Tamper anti-apertura

Salida de alimentación 3 V

Alimentación 3 pilas CR123A 3.0 V

Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1600 m en espacio abierto
Detección anti-inhibición	Disponible
Entrada de alarma	Disponible. NO/NC (Configurable)
Entrada de tamper	Disponible. NO/NC (Configurable)
Tamper anti-apertura	Acelerómetro
Salida de alimentación	3.3 V
Temp. funcionamiento	-25 °C ~ 50 °C
Batería	3 pilas CR123A 3.0 V
Dimensiones	100 (Al) x 39 (An) x 22 (Fo) mm