

APS-412 - Alimentador búfer



SKU: APS-412

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/alimentacion/aps-412/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Alimentación

Etiquetas: SATEL

Cumple con los requisitos de EN50131-6 Grado 2 Fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia de 12 V CC que no requiere un transformador de red Eficiencia de corriente total de la fuente de alimentación: 4 A Protección contra cortocircuitos y sobrecargas La posibilidad de acoplar una batería de gel de plomo La capacidad de seleccionar el valor de la corriente de carga de la batería Sistema de carga de batería con regulación de corriente Protección contra descarga completa de la batería 3 salidas OC que indican un fallo Señalización óptica del estado de la red eléctrica, la batería y la sobrecarga Señalización acústica de fallos Conector dedicado para cooperación con módulos INT-E, INT-O o INT-PP Construcción que permite el montaje en un carril DIN de 35 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de adaptador :	Traspuesta
Voltaje de entrada :	230 V CA
Voltaje de salida :	12 V CC
máx. corriente de salida (total) :	4A
Poder :	48W
Corriente de carga de la batería :	0,5 A / 1 A
Protecciones :	• Cortocircuito

	• Conexión de polaridad inversa • Sobrecarga • Sobretensión
Control de funcionamiento del adaptador :	• Indicación de presencia de tensión de salida CC • Indicación de carga de la batería • Indicación de presencia de voltaje de entrada de CA • Salida WS: indica colapso de la alimentación de CA • Salida WB - Voltaje de batería bajo • Salida WP Indicación de sobrecarga de corriente
Tipo de vivienda :	Plástico, DIN, montaje en riel TS-35
Peso :	0,28 kg
Dimensiones :	79x123x60mm
Fabricante / Marca :	SATEL