## APS-412 - Alimentador búfer



SKU: APS-412

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-

alarmas/alimentacion/aps-412/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Alimentación

**Etiquetas: SATEL** 

Cumple con los requisitos de EN50131-6 Grado 2Fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia de 12 V CC que no requiere un transformador de redEficiencia de corriente total de la fuente de alimentación: 4 AProtección contra cortocircuitos y sobrecargasLa posibilidad de acoplar una batería de gel de plomoLa capacidad de seleccionar el valor de la corriente de carga de la bateríaSistema de carga de batería con regulación de corrienteProtección contra descarga completa de la batería3 salidas OC que indican un falloSeñalización óptica del estado de la red eléctrica, la batería y la sobrecargaSeñalización acústica de fallosConector dedicado para cooperación con módulos INT-E, INT-O o INT-PPConstrucción que permite el montaje en un carril DIN de 35 mm

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tipo de adaptador :	Traspuesta
Voltaje de entrada :	230 V CA
Voltaje de salida :	12 V CC
máx. corriente de salida (total) :	4A
Poder :	48W
Corriente de carga de la batería :	0,5 A / 1 A
Protecciones :	Cortocircuito

	<ul><li>Conexión de polaridad inversa</li><li>Sobrecarga</li><li>Sobretensión</li></ul>
Control de funcionamiento del adaptador :	<ul> <li>Indicación de presencia de tensión de salida CC</li> <li>Indicación de carga de la batería</li> <li>Indicación de presencia de voltaje de entrada de CA</li> <li>Salida WS: indica colapso de la alimentación de CA</li> <li>Salida WB - Voltaje de batería bajo</li> <li>Salida WP Indicación de sobrecarga de corriente</li> </ul>
Tipo de vivienda :	Plástico, DIN, montaje en riel TS-35
Peso:	0,28 kg
Dimensiones :	79x123x60mm
Fabricante / Marca :	SATEL