ASC4202B-D - Controlador de acceso bidireccional para puerta doble Dahua



SKU: ASC4202B-D

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-

acceso/controladoras/asc4202b-d/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Adopta Linux y viene con una página web. Admite 100.000 usuarios, 100.000 contraseñas, 100.000 tarjetas, 10.000 huellas dactilares y 500.000 registros de acceso. Admite múltiples métodos de desbloqueo, como tarjeta, contraseña, huella dactilar y código QR. También puedes combinarlos para crear tus propios métodos de desbloqueo personalizados. Puede configurar métodos de desbloqueo programados. Admite lectores de tarjetas RS-485 y lectores de tarjetas Wiegand. Ofrece múltiples tipos de alarmas, como coacción, manipulación, intrusión, tiempo de espera de desbloqueo y uso excesivo de tarjeta ilegal. Admite funciones anti-passback, bloqueo de múltiples puertas, desbloqueo por varias personas, desbloqueo con la primera tarjeta y verificación remota. Suministra energía a 2 cerraduras (12 V, 1,2 A o inferior) y 4 lectores de tarjetas (12 V, 500 mA o inferior) simultáneamente. El adaptador de corriente debe cumplir con las especificaciones de alimentación necesarias. Incluye la función de enlace con el sistema de alarma contra incendios. El dispositivo debe estar conectado al puerto de entrada de alarma y debe configurarse el enlace correspondiente. Admite conexión TCP/IP, registro automático, registro P2P y DHCP. Fuente de alimentación PoE. Compatible con las plataformas SmartPSS Lite, DSS Pro y DMSS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor

Parámetro Valor

Procesador Procesador integrado

Tipo de producto Controlador

Protocolos de red IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP

Protocolo OSDP

Interoperabilidad Perfil ONVIF C; CGI

SDK/API Zumbador

Listas de períodos

Material de la carcasa PC+ABS

Métodos de verificación Tarjeta; Contraseña; Huella dactilar; Mando a distancia;

Sí

Sí

Código QR 128 grupos

Períodos de vacaciones128 gruposActualización de redSíDesbloqueo del primer usuarioSí

Verificación remotaSíLista restringida / Lista de confianzaSí

Lectores periféricosAdmite lectores de tarjetas RS-485 de 4 canales y lectores

de tarjetas Wiegand de 4 canales

Bloqueo de múltiples puertasSíAutenticación multiusuarioSíMonitoreo en tiempo realSíAutenticación multifactorSíConfiguración webSí

Dirección Bidireccional

Tipos de usuario (tarjeta)

Usuario general; usuario VIP; usuario de patrulla; usuario

invitado; usuario en la lista de bloqueo; otros usuarios; usuario personalizado 1; usuario personalizado 2

Capacidad de usuarios100.000Capacidad de huellas dactilares10.000Capacidad de tarjetas100.000

Capacidad de tarjetas100.000Capacidad de registros500.000RS-4855 puertos (4 para lectores y 1 de expansión)

Wiegand Entrada de 4 canales

Puerto de red 1 x RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable

Entradas de alarma 4 canales; ampliable a 8 con módulo externo

Salidas de alarma 4 canales; ampliable a 8 con módulo externo

Enlace de alarma

Botón de salida2 canalesDetección del estado de la puerta2 canalesControl de bloqueo2 canales

Alarmas Anti-pasaje trasero; manipulación; emergencia; tiempo de

Sí

espera del sensor de puerta; intrusión; tarjeta ilegal que

supera el umbral; huella de coacción

Alimentación PoE estándar; 12 V CC 1 A (sin dispositivos periféricos)

Consumo ? 3 W (varía con periféricos)

Dimensiones del producto 210,0 mm \times 106,0 mm \times 34,1 mm (L \times A \times H)

Dimensiones del embalaje $255 \times 166 \times 87 \text{ mm}$ (1 en caja interior); $512 \times 269 \times 196 \text{ mm}$

(caja)

Temperatura de funcionamiento −30 °C a +60 °C

Humedad de funcionamiento 5%–95% (HR), sin condensación

Entorno operativo Interior

Peso bruto 0,54 kg (1,19 lb)

Instalación Montaje en superficie; Montaje en riel guía