

ASR1100A-D - Lector Proximidad EM RS-485



SKU: ASR1100A-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr1100a-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Compatible con protocolo RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 opcional)13,56 MHz (Mifare)125 KHz (EM-ID)LED rojo y verdeLa función de vigilancia garantiza que el dispositivo no se detengaZumbador de pitido e indicador LEDInstalación montada en superficie

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	8 bits
Formato de lectura	125 KHz
Rango de lectura	1 cm – 8 cm (máx.)
Tiempo de lectura	< 0,1 s
Alarma de manipulación	Sí
Interfaz al controlador	RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 opcional)
Pantalla LED	Luz de fondo azul
Tono de pitido	Zumbador
Fuente de alimentación	9 V – 15 V CC / 100 mA
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de trabajo	? 95 %
Dimensiones (An x Pr x Al)	87 × 13 × 136 mm
Peso	0,25 kg
Ambiente de trabajo	Interior
Certificados CE	Sí
Certificados FCC	Sí