ASR1100A-D - Lector Proximidad EM RS-485



SKU: ASR1100A-D

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr1100a-d/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Compatible con protocolo RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 opcional)13,56 MHz (Mifare)125 KHz (EM-ID)LED rojo y verdeLa función de vigilancia garantiza que el dispositivo no se detengaZumbador de pitido e indicador LEDInstalación montada en superficie

Valor

8 bits

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Procesador principal

Formato de lectura 125 KHz
Rango de lectura 1 cm - 8 cm (máx.)

Tiempo de lectura < 0,1 s
Alarma de manipulación Sí

Interfaz al controlador RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 opcional)

Pantalla LED Luz de fondo azul Tono de pitido Zumbador

Fuente de alimentación 9 V – 15 V CC / 100 mA

Temperatura de funcionamiento -30 °C a +60 °C

Humedad de trabajo ? 95 %

Dimensiones (An x Pr x Al) $87 \times 13 \times 136 \text{ mm}$

Peso 0,25 kg

Ambiente de trabajo Interior
Certificados CE Sí
Certificados FCC Sí