

ASW-200E-W - Enchufe Inteligente Abax



SKU: ASW-200E-W

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/asw-200e-w/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/asw-200e-w/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

Etiquetas: SATEL

El ASW-200 E es un contacto inteligente que permite activar y desactivar remotamente los dispositivos conectados. El contacto está diseñado para funcionar en el marco del sistema inalámbrico bidireccional ABAX 2/ABAX. Control de los dispositivos eléctricos de 2300 W de potencia. Radiocomunicación bidireccional encriptada en la banda de frecuencia de 868 Mhz (estándar AES). Diversificación de los canales de transmisión: 4 canales que permiten seleccionar automáticamente el canal que posibilite realizar la transmisión sin interferencias con otras señales en una banda de frecuencia de 868 MHz. Actualización del firmware del contacto remota. Configuración remota. Indicador LED para la señalización. Posibilidad de mostrar el consumo eléctrico del dispositivo conectado. Información sobre avería. Posibilidad de desactivación total del indicador. Botón especial para configurar los ajustes del indicador. Protección programada contra sobrecargas y sobrecalentamientos. El ASW-200 es compatible con: ABAX 2: Controlador ACU-220/ACU-280. Repetidor de señales ARU-200. ABAX: Controlador ACU-120/ACU-270. Repetidor de señales ARU-100. Central INTEGRA 128-WRL.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Peso	60 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dimensiones	Ø45 x 67 mm

Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5
Tensión de alimentación	230 V AC, 50-60 Hz
Consumo de potencia en modo de espera	1 W
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ABAX	para 500 m