

CD-2 - Detector de Cortina



SKU: CD-2

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/cd-2/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/cd-2/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

Etiquetas: SATEL

Detección de movimiento por medio del sensor infrarrojo pasivo (PIR)Sensibilidad de detección de movimiento regulableAlgoritmo digital de detección de movimientoCompensación digital de temperaturaLente diseñada especialmente para los detectores de cortina de corto alcance de SATELDiodo LED para la señalizaciónControl del sistema de detección de movimiento y de tensión de alimentaciónProtección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su desmontaje de la superficie de montaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC
Velocidad detectable de movimiento	0,3...1 m/s
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	5 mA
Consumo máximo de la corriente	7 mA
Peso	27 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	20 x 102 x 25 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tiempo de señalización de la alarma	2 s
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5
Tiempo de arranque	30 s
Área de detección	5 m x 1 m, 15°
Salidas de alarma (relé NC, carga resistiva)	40 mA / 24 V DC
Salidas de sabotaje (NC)	40 mA / 24 V DC
Resistencia del contacto del relé (salida de alarma NC)	26 ?