DS-PM1-I1-WE - Transmisor vía radio de 1 entrada



SKU: DS-PM1-I1-WE

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/domotica/ds-pm1-i1-we/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Domótica

Etiquetas: AXPRO, HIKVISION

Transmisor vía radio de 1 entradaVía radio bidireccional de 868MHzOfrece una conexión de detectores cableados de terceros al sistema de alarma AX PROPermite una fácil configuración de los tipos de alarma y parámetros de zona a través de la aplicaciónEntrada de sabotaje y una PGM, se puede utilizar como entrada de zona o salida de alarmaDetección de eliminación de dispositivos por acelerómetroSalida de voltaje de 3,3V, permite encender un detector cableado externoDiseño de tamaño pequeño, que se puede colocar fácilmente en el detector cableado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia RF de 868MHz

Comunicación vía radio bidireccional

Modulación RF 2GFSK

Distancia de transmisión de hasta 1700 metros

1 puerto serial

Interruptor de alimentación

Entrada de alarma: 1 entrada de alarma / 1 tamper

Salida de alarma: 1 salida PGM / 1 salida de alarma

Salida de 3,3V, hasta 10 mA

Alimentación: 3 pilas CR123

Consumo: 40 uA (inactivo), 48 mA (máximo)

Vida útil de las pilas de más de 5 años (50 reportes de alarma al día)

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad de funcionamiento del 10% ~ 90%

Instalación en el interior del detector

Dimensiones: 41 (An) x 102 (Al) x 20 mm

Peso: 35 g (sin pilas), 90 g (con pilas)