## DS-PM1-I16O2-WE - Transmisor vía radio HIKVISION AX PRO



SKU: DS-PM1-I16O2-WE

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/ds-

pm1-i16o2-we/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

**Etiquetas: AXPRO, HIKVISION** 

Transmisor vía radio HIKVISION AX PROVía radio bidireccional 868MHz hasta 1,1 km16 entradas / 2 salidas de alarmaConexión con detectores cableados2 salidas 12V para alimentar detectores externosTamper delantero y traseroAdmite batería de respaldo.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Comunicación vía radio bidireccional a 868 MHz

Modulación RF 2GFSK

Alcance vía radio de hasta 1100 metros en campo abierto

LED de estado del dispositivo

Resistencias de final de línea: 1K, 2,2K, 4,7K, 8,2K (NA/NC)

Puerto serie

16 entradas integradas y 2 salidas: se puede aplicar para conectar detectores cableados

2 salidas de alimentación de 12 V: se puede utilizar para alimentar detectores cableados externos

Tamper antisabotaje frontal y trasero

Alimentación: 100V ~ 240V CA

Consumo: 30W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%

Espacio para batería de respaldo (12V, 7Ah, 150 x 64 x 94 mm)

Caja de plástico

Color blanco

Dimensiones: 199 (An) x 261 (Al) x 86,4 mm

Peso: 975 g (sin batería), 3 kg (con batería)

Montaje en pared