

INT-E - Expansor de zonas



SKU: INT-E

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/int-e/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Linea de Productos: 528

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

Etiquetas: SATEL

Extensión del sistema en 8 entradas
Soporte de configuración: NO, NCEOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (sólo centrales de alarmas) 3EOL (sólo INTEGRA Plus)
Programación del valor de la resistencia (sólo INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
Soporte de los detectores vibración y de persiana (sólo centrales de alarmas)
Posibilidad de conexión al bus RS-485 (actualización del software a través del bus)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$): 12 V DC

Rango de temperaturas de trabajo: -10 °C...+55 °C

Consumo de la corriente en modo de disponibilidad: 35 mA

Consumo máximo de la corriente: 80 mA

Peso: 47 g

Humedad máxima: 93±3%

Dimensiones: 80 x 57 mm

Clase medioambiental según EN50 130-5: II

Capacidad de carga de la salida +12V: 2,5 A / 12 V DC

Grado de protección según EN 50131 (sin alimentador): Grade 3

Grado de protección según EN 50131 (con alimentador APS-412): Grade 2