


INT-O - Expansor de salidas



SKU: INT-O

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/int-o/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Linea de Productos: 528

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

Etiquetas: SATEL

Extensión del sistema en 8 salidas: 8 salidas de baja corriente tipo OC hasta 8 salidas de relé cada salida tipo OC está conectada en paralelo con una salida de relé posibilidad de reducir el consumo de corriente mediante la desactivación de las salidas de relé seleccionadas Posibilidad de conexión al bus RS-485 (actualización del software a través del bus)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de salidas:	8 uds. - programables
Tipo de salidas:	• 8 uds. OC, • 8 uds. De relé
Salida de sabotaje:	✓
Capacidad de carga de las salidas programables de tipo OC:	50 mA / 12 V DC
Corriente de conmutación del relé:	max. 2 A DC
Tensión de conmutación del relé:	max. 24 V DC
Consumo de corriente por el relé activo:	16 mA
Consumo de corriente (sin carga de salidas de tipo OC y sin relés activos):	36 mA
Alimentación:	12 V DC / 160 mA (max)

Algunas características:	• Carga de la salida +12V 2.5 A / 12 V DC • Cada una de las salidas de tipo OC está conectada en paralelo a la salida de relé
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ... 55 °C
Peso:	0.09 kg
Dimensiones:	140 x 68 mm
Fabricante / Marca:	SATEL