

INTEGRA128 - Panel de alarmas con 16 a 128 entradas



SKU: INTEGRA128

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-cableadas/integra128/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales Cableadas

Etiquetas: SATEL

Operación de 16 a 128 entradas Opción de división del sistema en 32 zonas, 8 particiones Operación de 16 a 128 entradas programables Buses para manipuladores y módulos de extensiones Comunicador telefónico incorporado con función de monitorización, notificación por voz y telemando Operación del sistema mediante manipuladores LCD, teclados de partición, mandos y tarjetas de aproximación o telemando mediante PC o celular 64 timers independientes para el control automático Funciones de control del acceso y domótica Memoria hasta 22527 eventos con función de impresión Hasta 240+8+1 usuarios Puerto RS-232 - toma RJ Opción de actualización del software mediante un PC Alimentador de impulsos incorporado de 3 A de rendimiento con funciones de recarga del acumulador y de diagnóstico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase medioambiental	II
Tensión del alimentador de la central ($\pm 10\%$)	13,8 V DC
Capacidad de salidas programables de baja corriente	50 mA
Capacidad de salidas programables de alta corriente ($\pm 10\%$)	3000 mA
Rendimiento de corriente del alimentador	3 A
Dimensiones de la pletina electrónica	264 x 134 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión de alimentación de la placa principal ($\pm 15\%$)	20 V AC, 50-60 Hz
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	149 mA
Consumo máximo de la corriente	337 mA