

INTEGRA 64 - Panel de la central de alarma con 16 a 64 entradas



SKU: INTEGRA64

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-cableadas/integra64/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales Cableadas

Etiquetas: SATEL

Operación de 16 a 64 entradas
Opción de división del sistema en 32 zonas, 8 particiones
Operación de 16 a 64 entradas programables
Buses para manipuladores y módulos de extensiones
Comunicador telefónico incorporado con función de monitorización, notificación por voz y telemando
Control del sistema de alarma por medio de los teclados táctiles, LCD, teclados de particiones, mandos a distancia y tarjetas de proximidad y remotamente por medio del ordenador o teléfono móvil
64 timers independientes para el control automático
Funciones de control del acceso y domótica
Memoria de 5887 eventos con función de impresión
Hasta 192+8+1 usuarios
Puerto RS-232 - toma RJ
Opción de actualización del software mediante un PC
Alimentador de impulsos incorporado de 3 A de rendimiento con funciones de recarga del acumulador y de diagnóstico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase medioambiental	II
Clase de protección	S
Capacidad máxima del acumulador	24 Ah
Tensión del alimentador de la central ($\pm 10\%$)	13,8 V DC
Capacidad de salidas programables de baja corriente	50 mA
Capacidad de salidas programables de alta corriente ($\pm 10\%$)	3000 mA
Rendimiento de corriente del alimentador	3 A
Dimensiones de la pletina electrónica	264 x 134 mm

Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión de alimentación de la placa principal ($\pm 15\%$)	20 V AC 50-60 Hz
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	149 mA
Consumo máximo de la corriente	337 mA