

# LR1002-1EC-V3 - Conversor de RJ45 10/100M a BNC



SKU: LR1002-1EC-V3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/conversores/lr1002-1ec-v3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** COMPLEMENTOS, Conexiones, Conversores

**Etiquetas:** DAHUA

Compatible con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u. Admite línea de datos (1, 2, 3, 6) fuente de alimentación PoE. Puerto: 1\*RJ45 10/100Mbps, 1\*BNC. Admite cable coaxial RG59: 400 m/100 Mbps, 1000 m/10 Mbps. Soporta autoadaptación MDI/MDIX. Admite transmisión de fuente de alimentación de largo alcance a través de cable coaxial.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Hardware

Modelo

LR1002-1ET

LR1002-1EC

Puerto de función

1\*10/100 Mbps Base-TX

1\*BNC

<2W

El consumo de energía

Cable coaxial RG59:

Ancho de banda de transmisión

400m/100Mbps, 1000m/10Mbps

PoE pasivo de 48 V (pares 1, 2+; 3, 6 retorno)

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

Protocolo PoE

Modo común 4KV

Estándar de red

Modo diferencial 2KV

Protección contra rayos

-30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)

Temperatura de funcionamiento

5%–95%

Humedad de funcionamiento

61 g (0,13 libras)

Peso

79 mm x 52 mm x 23 mm (3,11" x 2,05" x 0,91")

Dimensión

(Ancho x Profundidad x Alto)

---

Tome RG59 como ejemplo (Resistencia máx. de CC < 5,0 ?/100 m)

LR1002-1ET/LR1002-1EC	Soporta con 48V	Soporta con 53V
100m	Ancho de banda (Mbps) 100 Capacidad de carga (W) 21	100 25,5
200m	Ancho de banda (Mbps) 100 Capacidad de carga (W) 15	100 24
300m	Ancho de banda (Mbps) 100 Capacidad de carga (W) 11	100 19
400m	Ancho de banda (Mbps) 100 Capacidad de carga (W) 9	100 dieciséis
500m	Ancho de banda (Mbps) 10 Capacidad de carga (W) 7	10 13
800m	Ancho de banda (Mbps) 10 Capacidad de carga (W) 5	10 8
1000m	Ancho de banda (Mbps) 10 Capacidad de carga (W) 4	10 6