## LR1002-1EC-V3 - Conversor de RJ45 10/100M a BNC



SKU: LR1002-1EC-V3

Link: https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/conversores/lr1002-1ec-

<u>v3/</u>

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Conversores

Etiquetas: DAHUA, Dahua -15%

Compatible con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u.Admite línea de datos (1, 2, 3, 6) fuente de alimentación PoE.Puerto: 1\*RJ45 10/100Mbps, 1\*BNC.Admite cable coaxial RG59: 400 m/100 Mbps, 1000 m/10 Mbps.Soporta autoadaptación MDI/MDIX.Admite transmisión de fuente de alimentación de largo alcance a través de cable coaxial.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Hardware

Modelo LR1002-1ET LR1002-1EC

Puerto de función 1\*10/100 Mbps Base-TX

1\*BNC

El consumo de energía <2W

Ancho de banda de transmisión Cable coaxial RG59:

400m/100Mbps, 1000m/10Mbps

Protocolo PoE PoE pasivo de 48 V (pares 1, 2+; 3, 6 retorno)

Estándar de red IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

Protección contra rayos Modo común 4KV

Modo diferencial 2KV

Temperatura de funcionamiento -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)

Humedad de funcionamiento 5%–95%

Peso 61 g (0,13 libras)

Dimensión 79 mm × 52 mm × 23 mm (3,11" × 2,05" × 0,91")

(AnchoxProfundidadxAlto)

Tome RG59 como ejemplo (Res	sistencia máx. de CC < 5,0 ?/10	00 m)	
LR1002-1ET/LR1002-1EC	Soporta con 48V		Soporta con 53V
100m	Ancho de banda (Mbps)	100	100
	Capacidad de carga (W)	21	25,5
200m	Ancho de banda (Mbps)	100	100
	Capacidad de carga (W)	15	24
300m	Ancho de banda (Mbps)	100	100
	Capacidad de carga (W)	11	19
400m	Ancho de banda (Mbps)	100	100
	Capacidad de carga (W)	9	dieciséis
500m	Ancho de banda (Mbps)	10	10
	Capacidad de carga (W)	7	13
800m	Ancho de banda (Mbps)	10	10
	Capacidad de carga (W)	5	8
1000m	Ancho de banda (Mbps)	10	10
	Capacidad de carga (W)	4	6