

Pro-6-LR - Punto de acceso de largo alcance de doble banda 802.11 AX



SKU: Pro-6-LR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/pro-6-lr/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2348
Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso
Etiquetas: IP-COM

Velocidad de datos de banda dual de hasta 3000 MbpsEl nuevo modo de cifrado WPA3 protege la seguridad de su redBanda de 2,4 GHz 2x2 MIMO con una velocidad de radio de 574 MbpsBanda de 5 GHz 2x2 MIMO con una velocidad de radio de 2402 MbpsEntrada de energía con PoE 802.3at

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información del producto	
Modelo	Pro 6 LR
Categoría	Techo
Dimensiones	Diámetro 250,6 x 55 mm
Especificaciones de hardware	
Banda de frecuencia	2,4 GHz, 5 GHz
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Velocidad de datos de 2,4 GHz	1-574 Mbps
Velocidad de datos de 5 GHz	6-2402 Mbps
Ancho del canal	20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz
MU-MIMO	2x2 MU-MIMO
Puerto Ethernet	Un puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps Un puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps (PoE)
Botón	1*Restablecer
Indicador LED	RGB
Consumo máximo de energía	15,74 W
Norma de suministro de energía	IEEE 802.3at PoE
Clientes concurrentes	254
Ganancia de antena	4*4 dBi
Potencia máxima de salida de 2,4 GHz	26+/-1,5 dBm
Potencia máxima de salida de 5 GHz	26+/-1,5 dBm
Sensibilidad RX 802.11b	-97 dBm

Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 2,4 GHz	-75 dBm
Sensibilidad RX 802.11a de 5 GHz	-95 dBm
Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 5 GHz	-75 dBm
Especificaciones del software	
Modo de funcionamiento	AP
Ocultar SSID	Apoyado
Número máximo de SSID	2,4 GHz: 7,5 GHz: 4
OFDMA	Apoyado
Formación de haces	Apoyado
TW	Apoyado
802.11k/v	Apoyado
Código de error de WEP	Apoyado
WPA-PSK	AES/TKIP
WPA2-PSK	AES/TKIP
WPA3-ASE	AES
WPA	Apoyado
WPA2	Apoyado
Control de acceso	Basado en dirección MAC
Transmisión de potencia ajustable	Apoyado
Análisis de frecuencia	Apoyado
Aislamiento de AP	Apoyado
Control de clientes conectados	Apoyado
Umbral RSSI	Apoyado
Etiquetado de VLAN para SSID	Apoyado
Control del indicador LED	Apoyado
Herramienta de diagnóstico	Ping, trazado de ruta
Reinicio programado	Apoyado
Reiniciar en el intervalo especificado	Apoyado
Registros del sistema	Apoyado
Actualización de firmware	Apoyado
Reiniciar	Apoyado
Reiniciar	Apoyado
Configuración de copia de seguridad	Apoyado
Restaurar configuración	Apoyado
Entorno operativo	
Dirección IP de inicio de sesión predeterminada	192.168.0.254
Nombre de usuario predeterminado	administración
Contraseña predeterminada	administración
Temperatura de funcionamiento	-10? - 45?
Humedad de funcionamiento	(10% - 90%) HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-30? - 70?
Humedad de almacenamiento	(10% - 90%) HR, sin condensación