

# WXI-R - Detector PIR vía radio panorámico 180° para exteriores



SKU: WXI-R

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/wxi-r/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2352

**Categorías:** INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetales

**Etiquetas:** OPTEX

Detector PIR vía radio panorámico 180° de la serie WX Infinity para exteriores. Alcance ajustable hasta 12m, 180°. Detección de lados derecho e izquierdo independientes. Lógica de procesado avanzado SMDA. 14 pares de zonas de detección horizontales y 2 capas verticales. Rango de detección izquierdo/derecho ajustable en 5 niveles. Sensibilidad ajustable en 3 niveles. Salida de alarma izquierda, derecha y salida de fallos/tamper contra sabotaje. IP55. Autoalimentado por pilas de litio.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector PIR vía radio panorámico 180° para exteriores

Incluye compartimento posterior protegido para alojar el transmisor vía radio

Compatible con la mayoría de fabricantes de transmisores vía radio (no incluido)

Método de detección: Infrarrojo pasivo

Ángulo de cobertura de 180°

14 pares de zonas de detección horizontales y 2 capas verticales

---

Alcance ajustable entre 2,5 y 12 metros

Velocidad de detección de 0,3 a 2 m/s

Rango de detección izquierdo/derecho ajustable de modo independiente en 5 niveles

Sensibilidad ajustable en 3 niveles

Lógica de procesado avanzado SMDA

Altura de montaje de 0,8 ~ 1,2 metros

Relé de alarma izquierdo: NC/NA (switch de estado sólido, 10V CC, 0,1A)

Relé de alarma derecho: NC/NA (switch de estado sólido, 10V CC, 0,1A)

Salida de fallo: NC/NA (switch de estado sólido, 10V CC, 0,1A)

Salida de sabotaje: Salida compartida con la salida de fallo

Alimentación: 3V ~ 3,6V CC (pilas de litio) /15 µA ~ 4 mA a 3V

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa de hasta 95%

Grado de protección IP55

Montaje en pared o poste

Dimensiones: 200 (Al) x 81,5 (An) x 119,2 (Fon) mm

Peso: 600 g