

AJ-EN54-FIREHUB-W - Central inalámbrica de incendios.



SKU: AJ-EN54-FIREHUB-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-via-radio/centrales-incendio-via-radio/aj-en54-firehub-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INCENDIO, Incendio Vía Radio, Centrales Incendio Vía Rádio

Etiquetas: AJAX

AjaxInalámbrica200 dispositivos y 40 zonas de incendioProtocolos de radio Jeweller, Wings y TurboWingsEthernet, Wi-Fi y 2 x SIM 2G/4G (LTE) para acceder a InternetTransmisión de eventos a la central receptora de alarmasDetección fiable de humo y de aumento rápido de la temperaturaIndicación sonora y visual que cumple requisitos normativos estrictosAdición al sistema mediante escaneo de código QR Mantenimiento y puesta en servicio en apps AjaxNotificaciones instantáneas en apps AjaxCumplimiento de normativas: EN 54-2 , EN 54-4, EN 54-13 , EN 54-21 , EN 54-25, EN 50131 (Grado 2)Color Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Marca	AJAX
Capacidad	Hasta 200 dispositivos
Canales de comunicación	Ethernet, Wi-Fi y 2 x SIM 2G/4G (LTE) para acceder a Internet
Comunicación	Jeweller, Wings y TurboWings
Tipos de notificación	Notificaciones push, SMS, Llamadas
Protocolos de monitorización soportados	SIA (DC-09), SurGard (Contact ID)
Indicación de alarmas de incendio y fallos	Pantalla, indicadores LED, sonora, App
Pantalla	10.1", Resolución (1024 × 600 px), Sensor capacitivo
Alimentación	110–240 V, 50/60 Hz
Funcionamiento autónomo	Con una batería Li-ion recargable no incluida en el kit completo: EN54 Internal Battery (24h) o EN54 Internal Battery (72h).
Dimensiones	263 × 223 × 54 mm

Parámetro	Valor
Peso	1.526 g
Clasificación de protección	IP20
Color	Blanco