

AJ-EN54-VAD-W - Indicador lumínico inalámbrico. Notificaciones Instantáneas. Control y configuración remotos en las apps Ajax



SKU: AJ-EN54-VAD-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-via-radio/accesorios-centrales-via-radio/aj-en54-vad-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INCENDIO, Incendio Vía Radio, Accesorios Centrales vía radio

Etiquetas: AJAX

AjaxIndicador lumínico inalámbricoComunicación bidireccionalNotificaciones instantáneasControl y configuración remotos en las apps AjaxAlcance de comunicación por radio hasta 1.700 mMarco LEDEl dispositivo está diseñado para su instalación en exteriores e interioresBatería 4xCR123ABaterías reemplazablesColor blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Marca	Ajax
Tipo de alarma	Visual, marco LED
Frecuencia de destello	90 ms encendido / 1.910 ms apagado (ciclo 2.000 ms; 0,5 Hz)
Batería	4 x CR123A (preinstaladas)
Duración de la batería	Hasta 5 años
Dimensiones	145 x 145 x 51 mm
Peso	509 g
Clasificación de protección	IP54 (apta para interior/exterior)