
AJ-FIREPROTECT2-C-RB-B - Detector de CO Inalámbrico 868 MHz Jeweller Sirena 85 dB incorporada



SKU: AJ-FIREPROTECT2-C-RB-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-fireprotect2-c-rb-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

AjaxDetector de COBidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna
alcance espacio libre 1700 mSirena incorporada 85 dBA alarmas por acumulación
excesiva de CO Tamper anti-aperturaAdmite funcionamiento autónomoAlimentación 2
pilas CR123A (preinstaladas)Certificado EN 14604- Uso interiorIncluye soporteColor
negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Sensores	Sensor químico de CO (monóxido de carbono)
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Detecciones	Exceso de monóxido de carbono (CO)
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector

Certificado	EN14604
Alimentación	2 pilas CR123A (duración hasta 7 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0° C ~ +50° C
Dimensiones / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro