

AJ-FIREPROTECT2-C-RB-W - Detector de CO Inalámbrico 868 MHz Jeweller



SKU: AJ-FIREPROTECT2-C-RB-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-fireprotect2-c-rb-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

Ajax Detector de CO Bidireccional Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna, alcance espacio libre 1700 m. Sirena incorporada 85 dB. Alarmas por acumulación excesiva de CO. Tamper anti-apertura. Admite funcionamiento autónomo. Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas). Certificado EN 14604-1. Uso interior. Incluye soporte. Color blanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Sensores	Sensor químico de CO (monóxido de carbono)
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Detecciones	Exceso de monóxido de carbono (CO)
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector

Certificado	EN14604
Alimentación	2 pilas CR123A (duración hasta 7 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Blanco