

AJ-FIREPROTECT2-H-RB-W - Detector de altas tempera



SKU: AJ-FIREPROTECT2-H-RB-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-fireprotect2-h-rb-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

Ajax Sensor de temperatura Bidireccional Inalámbrico 868 MHz Jeweller Antena interna alcance espacio libre 1700 m Sirena incorporada 85 dB Alarmas por acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas Tamper anti-apertura Admite funcionamiento autónomo Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas) Certificado EN 14604- Uso interior Incluye soporte Color blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Sensores	Sensor térmico y termovelocimétrico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Detecciones	CO, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
Detección umbral temperatura	+64°C
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección

Certificado	Botón en el panel frontal del detector EN14604
Alimentación	2 pilas CR123A (duración hasta 7 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Blanco