

---

## AJ-FIREPROTECT2-HC-RB-W - Detector de CO Sensor de temperatura Inalámbrico 868 MHz Jeweller Sirena 85 dB incorporada



SKU: AJ-FIREPROTECT2-HC-RB-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-fireprotect2-hc-rb-w/>

### PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2331

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

**Etiquetas:** AJAX, NOVEDAD AJAX

Ajax

Detector de CO y sensor de temperatura

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre 1700 m

Sirena incorporada 85 dB

Alarmas por acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas

Tamper anti-apertura

Admite funcionamiento autónomo

Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)

Certificado EN 14604- Uso interior

Incluye soporte

Color blanco

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Marca** Ajax

**Sensores** Sensor térmico y termovelocimétrico  
Sensor de CO (monóxido de carbono)

---

<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Detecciones</b>	CO, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
<b>Detección umbral temperatura</b>	+64°C
<b>Funcionamiento</b>	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
<b>Alarma</b>	Sirena incorporada 85 dB
<b>Indicador LED</b>	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
<b>Funciones adicionales</b>	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector
<b>Certificado</b>	EN14604
<b>Alimentación</b>	2 pilas CR123A (duración hasta 7 años)
<b>Compatibilidad</b>	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
<b>Temp. funcionamiento</b>	0° C ~ +50° C
<b>Dimensiones / Peso</b>	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Color</b>	Blanco