AJ-FIREPROTECT2-HC-RB-W - Detector de CO Sensor de temperatura Inalámbrico 868 MHz Jeweller Sirena 85 dB incorporada

Precio: 120.6562€

SKU: AJ-FIREPROTECT2-HC-RB-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-fireprotect2-hc-rb-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales
Etiquetas:

Ajax
Detector de CO y sensor de temperatura
Bidireccional
Inalámbrico 868 MHz Jeweller
Antena interna alcance espacio libre 1700 m
Sirena incorporada 85 dB
Alarmas por acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas
Tamper anti-apertura
Admite funcionamiento autónomo
Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)
Certificado EN 14604- Uso interior
Incluye soporte
Color blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax

Sensores	Sensor térmico y termovelocimétrico Sensor de CO (monóxido de carbono)
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Detecciones	CO, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
Detección umbral temperatura	+64°C
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector
Certificado	EN14604
Alimentación	2 pilas CR123A (duración hasta 7 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Blanco