## AJ-FIREPROTECT2-HC-SB-W - Detector de CO Sensor de temperatura



SKU: AJ-FIREPROTECT2-HC-SB-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-

fireprotect2-hc-sb-w/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

**Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX** 

AjaxDetector de CO y sensor de temperaturaBidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre 1700 mSirena incorporada 85 dBAlarmas por acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altasTamper anti-aperturaAdmite funcionamiento autónomoAlimentación 2 baterías de litio no reemplazablesCertificado EN 14604-Uso interiorIncluye soporteColor blanco

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Ajax

Sensores Sensor de temperatura

Sensor de CO (monóxido de carbono)

Frecuencia 868 MHz Jeweller

**Distancia de transmisión** ? 1700 m en espacio abierto

Detecciones CO, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura

Detección umbral temperatura +64°C

Funcionamiento Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo

Alarma Sirena incorporada 85 dB

Indicador LED Verde: el dispositivo está activado

Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento

Rojo: indicación de alarmas de incendio

Funciones adicionales Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar

simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector

Certificado EN14604

Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables (duración hasta 10 años)

Compatibilidad Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2

Temp. funcionamiento  $0^{\circ}$  C ~ +50° C

**Dimensiones / Peso** 86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g

Material de la cubierta Plástico ABS

**Color** Blanco