

AJ-FIREPROTECT2-HS-RB-B - Detector de humo y Sensor de temperatura



SKU: AJ-FIREPROTECT2-HS-RB-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-fireprotect2-hs-rb-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

Ajax Detector de humo y sensor de temperatura Bidireccional inalámbrico 868 MHz Jeweller Antena interna alcance espacio libre 1700 m Sirena incorporada 85 dB Cámara de humo patentada Alarmas por detección de humo, subida rápida de temperatura y temperaturas altas Tamper anti-apertura Admite funcionamiento autónomo Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas) Certificado EN 14604- Uso interior Incluye soporte Color negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Sensores	Sensor de humo Sensor de temperatura
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Detecciones	Humo, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
Detección umbral temperatura	+64°C
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento

Funciones adicionales	Rojo: indicación de alarmas de incendio Interconexión de los detectores de humo de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector
Certificado	EN14604
Alimentación	2 pilas CR123A (duración hasta 7 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones / Peso	124 (Al) x 124 (An) x 45 (Fo) mm / 272.5 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro