AJ-FIREPROTECT2-HSC-SB-B - Detector de humo, temperatura y CO



SKU: AJ-FIREPROTECT2-HSC-SB-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-

fireprotect2-hsc-sb-b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

AjaxDetector de humo, CO y sensor de temperaturaBidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre 1700 mSirena incorporada 85 dBCámara de humo patentadaAlarmas por detección de humo, acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altasTamper antiaperturaAdmite funcionamiento autónomoAlimentación 2 baterías de litio no reemplazablesCertificado EN 14604- Uso interiorIncluye soporteColor negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Ajax

Sensores Sensor de humo

Sensor de temperatura

Sensor de CO (monóxido de carbono)

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Detecciones Humo, CO, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura

Detección umbral temperatura +64°C

Funcionamiento Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo

Alarma Sirena incorporada 85 dB

Indicador LED Verde: el dispositivo está activado

Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento

Rojo: indicación de alarmas de incendio

Funciones adicionales Interconexión de los detectores de humo de una instalación para sonar

simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector

Certificado EN14604

Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables (duración hasta 10 años)

Compatibilidad Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2

Temp. funcionamiento 0° C ~ +50° C

Dimensiones / Peso 124 (Al) x 124 (An) x 45 (Fo) mm / 272.5 g

Material de la cubierta Plástico ABS

Color Negro