

---

## AJ-FIREPROTECTPLUS-W - Detector de humo y CO2/Sensor de temperatura Inalámbrico 868 MHz Jeweller



SKU: AJ-FIREPROTECTPLUS-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-fireprotectplus-w/>

### PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2331

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

**Etiquetas:** AJAX

Detector de humo, sensor de temperatura y monóxido de carbono

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre 2000 m

Alarma 85 dB

Indicador detección humo, rápido aumento y exceso de temperatura

Tamper anti-apertura

Admite funcionamiento autónomo

Alimentación 2 pilas CR2032 3.0 V (duración estimada 4 años)

Uso interior

Incluye soporte

Color blanco

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Tecnología</b>	Sensor fotoeléctrico, termovelocimétrico y de monóxido de carbono (CO)
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1300 m en espacio abierto
<b>Detecciones</b>	Humo, CO, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
<b>Detección umbral temperatura</b>	+ 59°? ± 2°?
<b>Funcionamiento</b>	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
<b>Alarma</b>	Sirena incorporada 85 dB
<b>Notificación de alarma</b>	Luz y sonido
<b>Funciones adicionales</b>	Interconexión de los detectores de humo de una instalación para sonar simultáneamente con una detección
<b>Filtro de falsas alarmas</b>	Disponible
<b>Certificado</b>	EN14604:2005
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Alimentación</b>	2 baterías CR2 3.0 V con respaldo de 1 batería CR2032 (duración hasta 4 años)
<b>Temp. funcionamiento</b>	0° C ~ 65° C
<b>Dimensiones / Peso</b>	132 (Al) x 132 (An) x 31 (Fo) mm / 220 g