

AJ-KEYPADCOMBI-B - Teclado con lector RFID y sirena Bidireccional

Certificado grado 2 Inalámbrico 868



SKU: AJ-KEYPADCOMBI-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/aj-keypadcombi-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

Ajax

Teclado independiente con sirena incorporada y lector RFID de tarjetas/tags

Certificado grado 2

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m

Tamper anti-apertura

Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas

Sirena integrada con volumen ajustable 81~105 dB a 1 m de distancia

Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro

Indicador LED estado del sistema

Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años)

Uso interior

Incluye soporte

Color negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Volumen sirena	81~105 dB a 1 metro
Duración alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Indicación sonora	Señal de armado/desarmado y pitido de retardo
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Lectura RFID	Llaveros Ajax Tag y tarjetas Ajax Pass
Compatibilidad	Compatible con Ajax Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 o superior)
Batería	4 pilas CR123A 3 V (duración aproximada 3 años (lector activado) / 3.5 años (lector desactivado)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C
Dimensiones	115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm
Peso	275 g