

# AJ-KITPIRCAM7 - KIT Alarma AJAX (1 PANEL/GPRS-DUALSIM/IP + 3 PIRCAM + 1 MANDO + 1 SIRENA)



SKU: AJ-KITPIRCAM7

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-videoverificacion/aj-kitpircam7/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2331

**Categorías:** INTRUSIÓN, KIT'S Videoverificación

**Etiquetas:** AJAX, ALARMAS, GRADO 2, INTRUSION

KIT compuesto por: 1 x (AJ-HUB2-W) Panel Via Radio GPRS/DUALSIM IP Protocolo Jellewer 868 MHZ 3 x (AJ-MOTIONCAM) Detector con Cámara Color Via Radio PET Inmune Bidireccional 1 x (AJ-SPACECONTROL) Mando a Distancia Via Radio Bidireccional 1 x (AJ-HOMESIREN) Sirena Interior Via Radio Bidireccional Baterías incluidas en el KITControl de Alarma desde APP AJAX y AJAXPRO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Panel de Control - AJ-HUB2

<b>Marca y modelo</b>	AJAX HUB2
<b>Frecuencia RF</b>	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
<b>Seguridad interna</b>	Tamper anti-apertura
<b>Sirena interna</b>	No dispone
<b>Comunicación</b>	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
<b>Máximo de dispositivos</b>	100
<b>Integración vídeo</b>	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
<b>Número de usuarios</b>	Hasta 50
<b>Comunicación con CRA</b>	Contact ID / SIA

---

<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería de respaldo</b>	Duración hasta 16 horas
<b>Temp. funcionamiento</b>	+5º C ~ 40º C
<b>Dimensiones</b>	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

## Detector PIRCAM - MOTIONCAM

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Tecnología</b>	PIR volumétrico con cámara
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Inmunidad mascotas</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Enmascaramiento</b>	No dispone
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Resolución imágenes</b>	Hasta VGA (640 x 480)
<b>Número de imágenes</b>	Hasta 5 imágenes por cada detección
<b>Envío de imágenes</b>	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
<b>Iluminación infrarroja</b>	IR para modo nocturno
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Batería</b>	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
<b>Compatibilidad</b>	AJ-HUB2-W/B
<b>Temp. funcionamiento</b>	0º C ~ 40º C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

## Mando a distancia - AJ-SPACECONTROL

<b>Modelo</b>	AJ-SPACECONTROL-B
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Alimentación</b>	1 pila CR2032 de 3 V
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1000 m ( en espacio abierto)

---

<b>Frecuencia</b>	868 MHz
<b>Batería</b>	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-20º C ~ 50º C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones</b>	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm

## SIRENA - AJ-HOMESIREN-W

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Volumen</b>	81~97 dB a 1 metro
<b>Duración de alarma</b>	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
<b>Batería</b>	2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 2000 m en espacio abierto
<b>Indicaciones LED</b>	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
<b>Seguridad interna</b>	Tamper trasero contra manipulación
<b>Protección</b>	IP50
<b>Dimensiones</b>	75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm
<b>Peso</b>	96 g