

---

# AJ-LIFEQUALITY-B - Monitor de temperatura, humedad y CO2 Inalámbrico 868 MHz Jeweller



SKU: AJ-LIFEQUALITY-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/domotica/aj-lifequality-b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2331

**Categorías:** INTRUSIÓN, Domótica

**Etiquetas:** AJAX, NOVEDAD AJAX

Ajax Monitor de CO2, Temperatura y Humedad Inalámbrico 868 MHz Jeweller Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m Acelerómetro incorporado para protección antisabotaje Rango de medición de temperatura entre 0 y +50 °C Rango de medición de humedad entre 0 y 100% Rango de medición de CO2 entre 400 y 5000 ppm Dispone de diagramas de Temperatura, Humedad y CO2 Indicador LED estado del sistema Alimentación 2 pilas CR123A Uso interior Incluye soporte Color negro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Marca</b>                      | Ajax  |
| <b>Funciones</b>                  | Monitorización de la calidad del aire                               |
| <b>Frecuencia</b>                 | 868 MHz Jeweller  |
| <b>Distancia de transmisión</b>   | ? 1700 m en espacio abierto   |
| <b>Sensores</b>                   | Temperatura, humedad y CO2  |
| <b>Rango medición temperatura</b> | Entre 0 y 50 °C   |
| <b>Rango medición humedad</b>     | Entre 0 y 100%  |
| <b>Rango medición CO2</b>         | Entre 4000 y 5000 ppm   |
| <b>Compatibilidad</b>             | Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid y ReX 2 |
| <b>Batería</b>                    | 2 pilas CR123A. Duración aproximada 3 años                          |
| <b>Dimensiones</b>                | 77 (Al) x 77 (An) x 34,5 (Fo) mm                                    |

---

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Peso</b>                    | 127 g        |
| <b>Material de la cubierta</b> | Plástico ABS |
| <b>Color</b>                   | Negro        |