## AJ-LIGHTCORE-1G - Relé para interruptor de luz inteligente simple Inalámbrico 868 MHz Jeweller



SKU: AJ-LIGHTCORE-1G

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/domotica/aj-lightcore-1g/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Domótica Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

AjaxRelé para interruptor de luz inteligente simpleBidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAlcance de comunicación vía radio 1100 mAlimentación 230 ~ V ACNo necesita cable neutro para funcionarSe activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Ajax

Función Relé para interruptor de luz inteligente simple

Distancia de transmisión Hasta 1100 m en espacio abierto

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Entrada de alimentación AC 230 V / 50 Hz

Consumo promedio 200 mW

Potencia del dispositivo de 5W a 600 W

conmutado

Protección de corriente y 2.6 A / +60°C

temperatura

Compatibilidad Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 y Hub Hybrid

**Uso** Interior

Temp. funcionamiento -10° C ~ 40° C

**Dimensiones** 76.3 (Al) x 72.3 (An) x 29.2 (Fo) mm

Peso Terminales 48.34 g

1 terminal para cable de fase de alimentación y 1 terminal para cable de alimentación de un dispositivo de iluminación u otra carga (sin cable neutro)