

AJ-LIGHTCORE-2G - Relé para interruptor de luz inteligente doble Inalámbrico 868 MHz Jeweller



SKU: AJ-LIGHTCORE-2G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/domotica/aj-lightcore-2g/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Domótica

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

AjaxRelé para interruptor de luz inteligente dobleBidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAlcance de comunicación vía radio 1100 mAlimentación 230 ~ V ACNo necesita cable neutro para funcionarSe activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Función	Relé para interruptor de luz inteligente doble
Distancia de transmisión	Hasta 1100 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Entrada de alimentación	AC 230 V / 50 Hz
Consumo promedio	200 mW
Potencia del dispositivo comutado	de 5W a 600 W (hasta 300W por segmento)
Protección de corriente y temperatura	2.6 A / +60°C
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 y Hub Hybrid
Uso	Interior
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C
Dimensiones	76.3 (Al) x 72.3 (An) x 29.2 (Fo) mm

Peso	48.34 g
Terminales	1 terminal para cable de fase de alimentación y 2 terminales para cable de alimentación de dos dispositivos de iluminación u otra carga (sin cable neutro)