AJ-LIGHTCORE-2W - Relé para interruptor de luz conmutable Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Precio: 70.0549€

SKU: AJ-LIGHTCORE-2W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/domotica/aj-lightcore-2w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331
Categorías: INTRUSIÓN, Domótica
Etiquetas:
AjaxRelé para interruptor de luz inteligente conmutable (2 direcciones)BidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAlcance de comunicación vía radio 1100 mAlimentación 230 ~ V ACNo necesita cable neutro para funcionarSe activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Función	Relé para interruptor de luz inteligente conmutable (2 direcciones)
Distancia de transmisión	Hasta 1100 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Entrada de alimentación	AC 230 V / 50 Hz
Consumo promedio	200 mW
Potencia del dispositivo conmutado	de 5W a 600 W
Protección de corriente y temperatura	2.6 A / +60ºC
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 y Hub Hybrid
Uso	Interior

Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C
Dimensiones	76.3 (Al) x 72.3 (An) x 29.2 (Fo) mm
Peso	48.34 g
Terminales	1 terminal para cable de fase de alimentación y 2 terminales para cable de alimentación de dos dispositivos de iluminación u otra carga (sin cable neutro)