

AJ-LIGHTCORE-CROSS - Relé para interruptor de luz



SKU: AJ-LIGHTCORE-CROSS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/domotica/aj-lightcore-cross/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Domótica

Etiquetas: AJAX

Ajax Relé para interruptor de luz inteligente de cruce Bidireccional Inalámbrico 868 MHz Jeweller Alcance de comunicación vía radio 1100 m Alimentación 230 ~ V AC No necesita cable neutro para funcionar Se activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax - LightSwitch LightCore (Crossover)
Función	Relé para interruptor de luz inteligente de cruce
Distancia de transmisión	Hasta 1100 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Entrada de alimentación	AC 230 V / 50 Hz
Consumo promedio	200 mW
Potencia del dispositivo conmutado	de 5W a 600 W
Protección de corriente y temperatura	2.6 A / +60°C
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 y Hub Hybrid
Uso	Interior
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C
Dimensiones	77.5 (Al) x 72.6 (An) x 31.7 (Fo) mm
Peso	60 g

Terminales

2 terminales de fase y 2 terminales de común (sin cable neutro)