

AJ-LIGHTCORE-DIMMER-VERT - Relé interruptor de luz inteligente regulable Inalámbrico 868 MHz Jeweller



SKU: AJ-LIGHTCORE-DIMMER-VERT

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/domotica/aj-lightcore-dimmer-vert/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Domótica

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

AjaxRelé para interruptor de luz inteligente regulable verticalBidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAlcance de comunicación vía radio 900 mAlimentación 230 ~ V ACNo necesita cable neutro para funcionarSe activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax - LightSwitch LightCore (Dimmer) Vertical
Función	Relé para interruptor de luz inteligente regulable vertical
Compatibilidad lámparas	Bombilla incandescente regulable 8-150 VA LED regulable 8-150 VA Bombilla halógena regulable 20-150 VA Dispositivos de menor potencia: Añadir AJ-BYPASS-DIMMER
Brillo	Memoria de anterior nivel de brillo con anti parpadeo
Distancia de transmisión	Hasta 900 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Entrada de alimentación	AC 230 V / 50 Hz
Consumo promedio	250 mW
Potencia del dispositivo conmutado	8 VA a 150 VA
Protección de corriente y	0.75 A / +60°C

temperatura	
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2, Hub Hybrid
Uso	Interior
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C
Dimensiones	74.2 (Al) x 72.6 (An) x 31.7 (Fo) mm
Peso	45 g
Terminales	1 terminal para cable de fase de alimentación y 1 terminal para cable de alimentación de un dispositivo de iluminación u otra carga (sin cable neutro)