

AJ-MANUALCALLPOINT-WHITE - Botón manual de alarma de incendio blanco Inalámbrico 868 MHz Jeweller



SKU: AJ-MANUALCALLPOINT-WHITE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/pulsadores/aj-manualcallpoint-white/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión, Pulsadores

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

Ajax Botón inalámbrico de pared para la activación manual de la alarma de incendio Inalámbrico 868 MHz Jeweller Bidireccional Antena interna alcance espacio libre 1.700 m Funcionamiento como alarma de incendio o activador de escenario LED indicador de estado alarma de incendio y fallos de funcionamiento Transmisión de alarmas a CRA (configurable) Compatible con la función de alarma interconectada Tapa transparente para protección contra las pulsaciones accidentales Llave especial para desmontaje y restablecimiento del botón Alimentación a 2 pilas de CR123A Uso residencial Color blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1.700 m en espacio abierto
Modos de funcionamiento	Alarma de incendio y activador de escenarios
Indicador LED	Alarma de incendio y fallo de funcionamiento
Alarma de incendio interconectada	Compatible, al pulsar del botón
Protección contra las pulsaciones accidentales	Disponibile, tapa transparente
Llave especial	Disponibile para restablecimiento del botón y desmontaje del dispositivo

Tamper anti-apertura	Disponible
Transmisión de alarmas a CRA	Disponible (por defecto deshabilitada)
Compatibilidad	Compatible con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Alimentación	2 pilas CR123A (preinstaladas)
Temp. funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Humedad de funcionamiento	hasta 80%
Dimensiones	102 (Al) x 104 (An) x 39 (Fo) mm
Peso	214 g
Color	Blanco