## AJ-MANUALCALLPOINT-WHITE - Botón manual de alarma de incendio blanco Inalámbrico 868 MHz Jeweller



SKU: AJ-MANUALCALLPOINT-WHITE

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-

alarmas/pulsadores/aj-manualcallpoint-white/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión, Pulsadores

**Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX** 

AjaxBotón inalámbrico de pared para la activación manual de la alarma de incendiolnalámbrico 868 MHz JewellerBidireccionalAntena interna alcance espacio libre 1.700 mFuncionamiento como alarma de incendio o activador de escenarioLED indicador de estado alarma de incendio y fallos de funcionamientoTransmisión de alarmas a CRA (configurable)Compatible con la función de alarma interconectadaTapa transparente para protección contra las pulsaciones accidentalesLlave especial para desmontaje y restablecimiento del botónAlimentación a 2 pilas de CR123AUso residencialColor blanco

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Ajax

Frecuencia 868 MHz Jeweller

**Distancia de transmisión** ? 1.700 m en espacio abierto

**Modos de funcionamiento**Alarma de incendio y activador de escenarios

Indicador LED Alarma de incendio y fallo de funcionamiento

Alarma de incendio Compatible, al pulsar del botón

interconectada

Protección contra las Disponible, tapa transparente

pulsaciones accidentales

Llave especial Disponible para restablecimiento del botón y desmontaje del dispositivo

Tamper anti-apertura Disponible

Transmisión de alarmas a CRA Disponible (por defecto deshabilitada)

Compatibilidad Compatible con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX

y ReX 2

Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)

Temp. funcionamiento  $0 \, ^{\circ}\text{C} \sim 50 \, ^{\circ}\text{C}$ 

Humedad de funcionamiento hasta 80%

**Dimensiones** 102 (AI) x 104 (An) x 39 (Fo) mm

**Peso** 214 g

**Color** Blanco